

Presupuesto	
Número de pieza	NFW31SP307X1E4L
Fabricante	Murata Electronics
Descripción	FILTER LC(PI) 300MHZ SMD
Categoría	Filtros > Filtros EMI / RFI (LC, RC Networks)
Estado de la pieza	1827 pcs Stock
Tensión - Calificación	25V
Valores	-
Tipo	Low Pass
Tecnología	LC (Pi)
Tamaño / Medidas	0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
Serie	EMIFIL®, NFW31
Resistencia - Canal (Ohms)	-
embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	1206 (3216 Metric), 3 PC Pad
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 85°C
número de canales	1
Tipo de montaje	Surface Mount
Altura	0.079" (2.00mm)
Orden de filtro	3rd
Protección ESD	No
Corriente	200mA
Centro / frecuencia de corte	300MHz (Cutoff)
Valor de atenuación	5dB @ 500MHz
aplicaciones	General Purpose

 NFW31SP407X1E4L/NFM51R30P407M00-60/T251 MURATA NFW31SP407X1E4L/NFM51R30P407M00-60/T251 MURATA	 NFW31SP207X1E4L Murata Electronics North America FILTER LC(PI) 200MHZ SMD	 NFW31SP407X1E4L/NFM51R3 MURATA MURATA 1206(	 NFW31SP506X1E4L Murata Electronics North America FILTER LC(PI) 50MHZ SMD
 NFW31SP407X1E4L Murata Electronics North America FILTER LC(PI) 400MHZ SMD	 NFW31SP187X1E4L Original NFW31SP187X1E4L Original	 NFW31SP206X1E4L(NFM51R00P206M00-60) MURATA NFW31SP206X1E4L(NFM51R00P206M00-60) MURATA	 NFW31SP207X1E4 MURATA MURATA 3216

Más